



Z.I. da Poupa II, Rua A - Fracção C, 4780-793 Santo Tirso
Tel./ Fax: 252856106 * Telem: 912255637
geral@interfire.pt
www.interfire.pt

Pág. 1/1

Central Incêndio Convencional 2 a 16 Zonas – Interfire



Central de 2 zonas não expansível.
Até 32 detectores convencionais por zona.

Monitorização activa de fim de linha.

Programação de zonas "no latching".

Programação de temporizador para sirene e activação de relé. Máximo 10 minutos. (Função Dia/Noite).

Operação de retardamento seleccionável por zona.

Coincidência de zona programável para zonas adjacentes.

Saída auxiliar 24 V.

2 circuitos de sirene supervisionados / monitorizados.

3 entradas para alteração de classe, operação Dia/Noite e reset remoto.

2 saídas não monitorizadas de relé para indicação de incêndio e avaria.

Permite 2 baterias 12V - 7 Ah (não incluídas).

Possibilidade de embutir na parede.

Dimensões: 273x403x106 mm.

De acordo com a EN54, partes 2 e 4